



Zafe Care Systems  
Industrigatan 2  
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210  
Service: 010 20 96 220  
Fax: 044 780 95 50  
E-mail: info@zafe.se  
www.zafe.se

# DOOR

## Dörrlarm

Detta dörrlarmsystem stöder vården av brukaren som en del av trygghetslösningen. När en övervakad dörr öppnas sänder den ett larm. Om dörren stängs och öppnas igen utlöses ytterligare ett larm. DOOR visar överföringen av larmet och bekräftelse på mottagandet med lysdioder. DOOR består av en styrenhet och en magnet. Dessa är fästa vid dörren eller dörrkarmen.



## Användande

- Lätt att installera
- Konfiguration via NPU är möjlig
- RS 232 seriell port
- Omskrivbar strömbrytare
- Reedkontakter på båda höljets sidor för flexibelt dörrfäste

---

- Endast 86x35x23 mm i storlek
- Skruv eller limfästning möjlig
- Normala batterier - typ AAA
- Ingång för potentialfri kontakt
- In- / utgångsfördröjningar via bygel möjliga

## Funktioner

- Dörrlarm med integrerad reedkontakt (flexibel dörrstopp)
- 
- Sänder en radiosignal när magnetkontakten utlöses (dörren öppnas)
  - Fördröjningar vid start och utgång kan konfigureras
  - Tvåfärgad LED-display
  - Ingång för potentialfri kontakt för att kringgå eller ställa in utlösningfördröjning (konfigurerbar)
- 
- Praktiskt och enkelt att installera
  - På / Av knapp
  - Batteristatusövervakning
  - Kan programmeras manuellt eller med PC



Zafe Care Systems  
Industrigatan 2  
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210  
Service: 010 20 96 220  
Fax: 044 780 95 50  
E-mail: [info@zafe.se](mailto:info@zafe.se)  
[www.zafe.se](http://www.zafe.se)

## Teknisk Specifikation

**Mått** 86x35x23 mm

**Vikt** 55 g inklusive batterier

**Strömförsörjning** (om använd) 5–9 VDC

**Batterier** 2 x Alkaline AAA (ej uppladdningsbara) 1,5 VDC

**Frekvens** RF EU 869,2 MHz (sociala larm)

**Frekvens** RF Ej EU\* 866,2; 868,2; 906,2; 916,2; 921,2 MHz

**Sändareffektmax\*** 869,2 MHz; 10 mW (EIRP)

**Drifttemperatur** 5–55 °C

\*Enligt lokala föreskrifter för sociala larm.



[www.zafe.se](http://www.zafe.se)