



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

SMILE

Larmknapp

Larmsändare SMILE är en bärbar larmsändare med funktioner som ger användaren ökad säkerhet och personlig säkerhet.

Det är små och behändiga sändare som kan bäras som armband eller som halsband med säkerhetsutlösare. Larmsändaren kan även placeras i ett väggfäste som kan monteras på önskad plats.

Användarna själva kan larma genom att trycka på larm knappen. Larmet skickas till radiomottagaren som vidareänder larmet till hubb. Larmet kan sedan visas på enheter såsom GSM-telefon.

Larmsändaren kan aktivera larm med enkeltryck, dubbeltryck eller långtryck. Olika typer av larm kan skickas för dessa typer av tryck, beroende på valda inställningar.

Larmsändaren har en kontinuerlig batteriövervakning och varnar om batterinivån är för låg.

SMILE är en larmsändare med tryckknapp utan möjlighet för batteribyte. IP-67 klassad (vattentät).





Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

Teknisk data

Data:

- Larminitiatorer
- Enkeltryck
- Dubbeltryck
- Batteristatus
- Positionsmottagning (Smile ID)
- Inaktivitet (Smile ID)

Typisk räckvidd

- Inomhus 40-70 meter
- Utomhus 150-200 meter

Typisk batterilivslängd

- 4 - 5 år

Radio

- EN 300 220-1
- EN 300 220-3

EMC

- EN 301 489-3

LVD

- EN 60950-1

Övriga godkännanden

- 50134-2

Teknisk data

- Storlek (L x W x H)
45,5 x 35 x 13,6 mm
- Vikt: 15g
- 869,250 MHz
- IP 67 (vatten/damm)
- Batteri CR2430
- 2-vägs radio
- Zon id
- 65 000 positions id.

Accessoarer

- Elastiskt armband
- Säkerhetshalsband
- Berlock



www.zafe.se